

# ARF-100

## ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ РАДИОСИГНАЛА

- индикация уровня радиосигнала, посылаемого измерителем на контроллер, и сигнала, посылаемого контроллером на измеритель
- имитация коммуникации устройств с батарейным питанием и питающихся от внешнего источника
- светодиодная индикация уровня радиосигнала



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс среды	II
Габаритные размеры корпуса	70 x 196 x 32 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Полоса рабочих частот	868 МГц
Вес	137 г
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м
Батарея	9 В 6LR61